



INIM

F-COM

Micrologic Quick Start Guide

La seguente guida tratta unicamente i passaggi per la configurazione della comunicazione del dispositivo F-COM verso il software di centralizzazione KeeperEVO.

Per l'eventuale configurazione delle altre funzionalità fare riferimento ai manuali di installazione e programmazione F-COM che si possono scaricare dal nostro sito www.micrologic.it nella sezione **Download**.

PROGRAMMI DA UTILIZZARE

- **F-COM STUDIO 1.0.0.2**

(https://www.micrologic.it/wp-content/uploads/2024/04/F-COM-STUDIO_1_0_0_2.zip)

Il dispositivo F-COM viene fornito **senza batterie incluse**

Configurazione generale Comunicatore F-com

- Installare il software di programmazione F-COM STUDIO 1.0.0.2
- Effettuare il download della programmazione con apposito pulsante avendo cura di selezionare la com su cui il dispositivo viene riconosciuto

F-COM STUDIO 1.0.0.2 Date: 18/11/2020 13:47 NUOVA SOLUZIONE

Impostazioni

Ingressi/Uscite

PIN Installatore 2

Porta Seriale

<seleziona>
COM3

Rete dati mobile

- Inserire il pin installatore 222222, confermare con ok e attendere il download della programmazione



MICROLOGIC

Sede operativa Via A. Palli, 3 - 28865 Crevoladossola (VB) - Sede legale Via Giovanni XIII, 15/D - 28845 Domodossola (VB)
P.IVA 01098320037 - Tel. 0324.482613 - Fax. 0324.241601 Email: info@micrologic.it Sito: www.micrologic.it

- Cambiare lingua comunicatore, impostare data\ora attuale e selezionare anno in corso.

F-COM STUDIO 1.0.0.2 Date: 18/11/2020 13:47 NUOVA SOLUZIONE



Ingressi/Uscite



Rubrica



Eventi/azioni



SMS



Messaggi vocali



Registro eventi

Lingua comunicatore Inglese **PIN Installatore** 2

Numero di serie 000119AA

Canali di comunicazione

- Linea telefonica Canale GSM Rete dati mobile
- Richiesta credito residuo

Tentativi di comunicazione 4 **Ritardo assenza rete alim. (s)** 60

Numero di ripetizioni 3 Abilita guasti batteria

Ripristino allarme segue l'ingresso

Voce dopo selezione Tono pressione tasti

Suono su evento

Imposta data/ora attuale 25/03/2024 15:17:16 **Anno** 2019 **Area geografica** ora solare Europa

Variazione	Inizio	Fine
01:00:00	3/31/2019 2:00:00 AM	10/27/2019 3:00:00 AM
01:00:00	3/29/2020 2:00:00 AM	10/25/2020 3:00:00 AM
01:00:00	3/28/2021 2:00:00 AM	10/31/2021 3:00:00 AM
01:00:00	3/27/2022 2:00:00 AM	10/30/2022 3:00:00 AM
01:00:00	3/26/2023 2:00:00 AM	10/29/2023 3:00:00 AM
01:00:00	3/31/2024 2:00:00 AM	10/27/2024 3:00:00 AM
01:00:00	3/30/2025 2:00:00 AM	10/26/2025 3:00:00 AM
01:00:00	3/29/2026 2:00:00 AM	10/25/2026 3:00:00 AM
01:00:00	3/28/2027 2:00:00 AM	10/31/2027 3:00:00 AM
01:00:00	3/26/2028 2:00:00 AM	10/29/2028 3:00:00 AM



- Attivare "Rete dati mobile" e impostare APN Sim per comunicazione allarmi a centrale Keeper (Disattivare "Linea telefonica" e "canale Gsm" se non utilizzati per altri scopi - vedi manuale per configurazio-

F-COM STUDIO 1.0.0.2 Date: 18/11/2020 13:47 NUOVA SOLUZIONE

Impostazioni

Lingua comunicatore Italiano PIN Installatore 2

Numero di serie 000119AA

Canali di comunicazione

- Linea telefonica
- Canale GSM
- Rete dati mobile

GPRS

APN

Nome utente

Password

Configurazione e test ingressi \uscite

La sezione ingressi e uscite permette la configurazione del singolo ingresso o delle uscite.

Questa sezione è dotata anche di una fase di test dove si può verificare il corretto funzionamento del cablaggio e di un pulsante che visualizza come l'ingresso deve essere cablato.

F-COM STUDIO 1.0.0.2 Date: 18/11/2020 13:47 NUOVA SOLUZIONE

Impostazioni

Ingressi/Uscite

Rubrica

ALARM CALL

Polarità Normalmente apx

Supervisione

FAULT CALL

Polarità Normalmente apx

Supervisione

ALARM ACK

Polarità Normalmente apx

Supervisione

OUT1

Polarità Normalmente apx

Bistabile

Supervisione

Questo pulsante permette di effettuare il test sull'ingresso

Questo pulsante permette di vedere come l'ingresso in questione deve essere cablato

Configurazione Rubrica Comunicatore F-com verso centrale Keeper dell'istituto

Spostarsi in Rubrica e configurare Etichetta 1 per comunicazione verso Keeper (è possibile impostare le altre 31 etichette per attivare sms o chiamate vocali per allarme verso numeri predefiniti sempre che la sim lo consenta):

- **In Etichetta** scrivere Keeper o il Nome dell'istituto verso cui viene inviata la comunicazione
- **In tipo** selezionare SIA-IP
- **Attivare supervisione** e impostare il tempo con cui il comunicatore deve inviare la "Sopravvivenza"
- **In Indirizzo IP** inserire l'indirizzo Ip Pubblico della centrale operativa
- **In Porta** inserire la 5053 (verificare che in centrale operativa sia aperta e attiva nella configurazione della keeper)
- **In codice account** inserire il corrispondente codice associato alla anagrafica di keeper nella sezione Parametri. --> **esempio codice** parametri Keeper 1234 --> codice F-Com 001234 (ricordarsi che in keeper deve essere **attivato il vettore Digitale e Siaip**)
- **Cifratura** lasciare su nessuno
- **Chiave ed Esadecimale** lasciare tutto invariato

